



Diese Anleitung dient Ihnen zur schnellen Inbetriebnahme des Funk-Fingerscan. Detaillierte Erläuterungen und Funktionen des Funk-Fingerscan entnehmen Sie bitte der ausführlichen Betriebsanleitung.



Rückstelltaste.

### Auslieferungszustand herstellen

**Als erstes**, nach dem anschließen des Schlosses an das Stromnetz müssen Sie bei geschlossener Tür den Funk-Fingerscan auf Auslieferungszustand setzen. Hierfür drücken Sie bitte für ca. 5 Sek. die Taste „R“ der Funkfernbedienung mit den roten Tasten. Der Funk-Fingerscan setzt sich nun in den Auslieferungszustand zurück, dies kann bis zu 1 Minute dauern. Ist der Funk-Fingerscan im Auslieferungszustand leuchten beide LED dauerhaft.

### Anlernen der Masterfinger

Nun müssen Sie dreimal hinter einander den **linken Zeigefinger (Masterfinger für Kanal 1)** über den Sensor ziehen. Jedes Mal bestätigt Ihnen der Scanner das korrekte Anlernen mit einmaligen Blinken der beiden LED's. Nach dem dritten Mal Blinken die LED's kurz 2mal. Dies bedeutet, dass Sie nun die drei Masterfinger für Kanal 2 anlernen müssen.

Hierzu ziehen Sie dreimal hintereinander den **linken Mittelfinger (Masterfinger für Kanal 2)** über den Sensor. Bei dem letzten Mal leuchtet die grüne LED kurz auf und dann erlischt die LED, so das nur noch die Beleuchtungs-LED leuchtet.

### Anlernen Benutzerfinger

Um nun einen Benutzerfinger anzulernen, ziehen Sie bitte Ihren linken Mittelfinger (Masterfinger Kanal 2) einmal über den Scanner (beide LED leuchten auf und gehen wieder aus), danach ziehen Sie bitte Ihren rechten Zeigefinger (Benutzerfinger Kanal 2) über den Sensor (Grüne LED leuchtet kurz auf. Nun ziehen bitte wieder den linken Mittelfinger (Masterfinger Kanal 2) über den Sensor (beide LED leuchten erneut kurz auf).

Der Benutzerfinger ist nun angelernt. Ziehen Sie nun den rechten Zeigefinger über den Sensor um die Tür zu öffnen. Um weitere Benutzerfinger anzulernen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Mal Scannen des linken Zeigefingers (Masterfinger Kanal 1) (beide LED's leuchten kurz auf)
- 1 Mal Scannen des anzulernenden Fingers (grün leuchtet kurz auf)
- 1 Mal Scannen des linken Zeigefingers (Masterfinger Kanal 1) (beide LED's leuchten kurz auf)

**Beim Finger einlesen achten Sie bitte darauf, dass der Finger mit ein wenig Druck auf den Zeilensensor (siehe Bild) angelernt wird. Dabei wird gewährleistet, dass nicht nur die Fingerkuppe bzw. Fingerspitze über den Zeilensensor gezogen wird.**



Zeilensensor



FALSCH L



RICHTIG J

Stand: 01/12

#### Dokumentenname:

Anleitung  
Funk-Fingerscan  
Kurzversion

#### KOMPOtherm® Metallbautechnik

Hartwig & Führer GmbH & Co. KG  
Berensweg 10-12 | D - 33415 Verl

#### Revisionsstand:

1 vom 10.04.12